

DEVILLE

MENUISERIE & DESIGN METALLIQUE



DEVERROUILLAGE MANUEL EN CAS DE PANNE DE COURANT

- Tirez fermement sur la tirette à corde vers le bas et vers l'arrière de la porte **(1)**, la porte s'ouvre de quelques cm **(2)** (porte et moteur sont maintenant dissociés).
- Votre porte est à présent ouverte de quelques cm **(2)** vous devez appuyer sur le bouton vert fermement **(3)** (vous devez entendre un déclic) 🖐️ **ne plus toucher à la corde.** Pour continuer à ouvrir manuellement votre porte utilisez la poignée noire située dans le bas de votre porte.
- Lorsque vous avez sorti votre voiture, refermer manuellement votre porte à l'aide de la poignée noire 🖐️ **surtout pas avec la corde**
- Lorsque le courant sera revenu, il vous suffira d'appuyer sur votre télécommande ou votre bouton poussoir pour que la motorisation s'enclenche à nouveau